



PB VA LED DISPLAY

Model	VA6	VA6X
Pixel Pitch (mm)	6	6
Module Dimension (WxH) (mm)	240 x 180	
LED	SMD	
Cabinet Material	Aluminum	
Serviceability	Front / Rear	
Brightness Level (Manual / Time) (%)	0 ~ 100	
Refresh Rate (Hz)	50 / 60	
Viewing Angle (H/V)	160° / 160°	
Input Voltage (VAC)	85 ~ 265	
Brightness (Nits)	800	1500
Max.Power Consumption (W/m ²)	≤620	
Refresh Rate (Hz)	1920 / 3840	
Gray Scale (Bits)	10 ~ 14	
Color Temperature (K)	3000 ~ 9000	
Operating Temperature (°C)	-10 ~ 50	
Storage Temperature (°C)	-20 ~ 50	
Operating Humidity (RH) (%)	10 ~ 80	
Storage Humidity (RH) (%)	10 ~ 80	
Garantie	2 Jahre	

* Bei den Parametern handelt es sich um Standardwerte, welche individuell an die Anforderungen angepasst werden können.

MODUL VA



**SCHNELLE
INSTALLATION**



**EASY-TO-CONNECT
(EINFACHES
STECKSYSTEM)**



**EINFACHE
WARTUNG**



**SMART
CONNECTION
(STEUERUNG)**

FRAG' PHILIPP!

0421 83570130
kontakt@pixelbeast.de
www.pixelbeast.de



- Ideal für Verkaufsflächen und Ausstellungsräume
- Flexibel anwendbar
- Fortschrittliche Bildtechnologie
- Hohe Kontrastrate
- Wandmontage oder Stand-Alone-Montage möglich
- Perfektes Temperaturmanagement
- Lange Lebensdauer



- Einfache Wartung von beiden Seiten, einfache Installation.
- Vielfältige Montagearten: Wandmontage, Aufhängen und Stapeln.
- Ausgezeichnete Farbgleichmäßigkeit, hoher Kontrast und hohe Klarheit.
- Bildwiederholrate von 1920 Hz sorgt für eine ausgezeichnete Bildqualität.

- **Zuverlässige interne Verbindung:**
 - Die einzigartige Verkabelung sichert ein effektives Überbrücken bei Ausfall eines Moduls.
 - Loop communication verhindert, dass der Ausfall eines Signals den gesamten Betrieb des Systems beeinträchtigt.
- Dank der Punkt-zu-Punkt-Kalibrierung werden die Bilder naturgetreu dargestellt.



FRAG' PHILIPP!
 0421 83570130
 kontakt@pixelbeast.de
 www.pixelbeast.de



Sicherheitshinweise:

- Von leitenden Gegenständen fernhalten!
- Aufbau und Wartung dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!
- Bei Störung sofort abschalten!
- Nicht mit bloßen Händen berühren!



Reinigungshinweise:

- Nicht feucht/nass abwischen
- LED-Display nicht direkt mit einem Tuch reinigen
- Nur trocken und vorsichtig reinigen